## Validando parâmetro TR3.config - layout 4.0

Como acessar o TR3.config?

• Como configurar layout 4.0 NFc-e?

## Validando parâmetro TR3.config - layout 4.0

Para atender a NFC-e 4.0, além da atualização do TACRetail3 e sistema operacional atualizado, será necessário parametrizar o sistema TR3.config.

## A Importante

Este parâmetro será automaticamente atualizado na virada da NFC-e 4.0 via licença.

Para confirmar de está atualizado acesse o TR3Config no diretório: C:\Rezende\TACRetail3.

system (C:) > Rezende > TACRetail3	
Nome	Data de modifica
Dados	24/04/2018 12:35
LOG	07/05/2018 09:55
CERTUTIL	23/07/2015 00:00
😅 ConfigAlias_v2	20/08/2009 13:42
🎉 ECFConfig	26/06/2014 13:58
📲 Sistema	06/09/2016 13:21
TacRetail3	16/04/2016 16:21
🐘 TR3Config	16/04/2016 16:21
4	05/00/2015 11.40

> Este	Computador > Disco Local (C:) > Re	zende > TacRetail3 > Aplicativo	
	Nome	Data de modific Tipo	✓ Tamanho
nc # # #	<ul> <li>CertUtil</li> <li>ECFConfig</li> <li>ExemploFiscalDelphi</li> <li>GBak</li> <li>GFix</li> <li>IBUpgrade</li> <li>MonitoradorDOCe</li> <li>NewlbUpgrade_XtoX_TACRETAIL3_</li> <li>Sistema</li> <li>Sistema</li> <li>TacRetail3</li> <li>Testa_ECF</li> <li>TR3Confiq</li> <li>Unins000</li> <li>UpTAC</li> </ul>	23/07/2015 00:00 Aplicativo 23/02/2012 19:23 Aplicativo Login TAC 3.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	10 1.972 718 192 72 931 13.400 49.456 43.810 70.250 847 7.751 701 518
	Uprac •	3 V OK X Cancelar	518

Ao abrir a tela de acesso, siga os passos:

- Selecione o "Aliases do banco de dados" : TacRetail3;
   Digite a Senha Mestra (SENHA DE ACESSO NÍVEL SUPERIOR);
   Clique no botão "OK".

() Caso não tenha a senha Mestra, solicite ao proprietário da loja ou gerência.

O sistema irá exibir a seguinte tela:

Dê dois cliques no host (nome do caixa), para abrir a tela de configuração.

🕵 TR3 Config - Vrs: 3.00.040 🛛 🗙 🗙			
<u>S</u> istema <u>O</u> perador <u>H</u> ost			
	PDV01		
Configurar Operador	Configurar Host		
Kovo Operador	Replicar Host		
Excluir Operador	Novo Host		
	Excluir Host		
Alterar Senha Mestra	🗶 F12 - Sair		
Operador: PADRAO			

Clique no atalho F2 - Geral, conforme abaixo:



Após clicar no botão para selecionar as configurações gerais, clique sobre a seta para direita até encontrar a aba NFC\_e.

Geral		
Geral   Impressão   Bloqueios   Redução Z   Nota Fi	scal Entrada\9	aida Insum(s) 💽
Porta Resposta Monitoramento TCP:		24500
Limite Fechamento Caixa Após 24 Horas:		0
Trunca / Arredonda:	Trunc.	C Arredonda
Permite Localizar Item Pela Descrição	● Sim	🔿 Não
Mostra Zoom Troco	🔘 Sim	Não
Permite Venda sem Pedido	🔘 Sim	Não
Permite Cadastro de Emitente	🕓 Sim	Não
Trocar cliente durante venda (não funciona com ECF)	<ul> <li>Sim</li> </ul>	⊖ Não
Senha para venda de item sem estoque	🕓 Sim	Não
Seleciona Vendedor a cada item	🕓 Sim	💿 Não
Informa CPF/CNPJ inicio da venda (CAT - 52 SP)	🔿 Sim	<ul> <li>Não</li> </ul>
Bloqueia alteração de endereço (CAT-52)	🔘 Sim	💿 Não
	(	

Confirme se a opção "Versão do layout" 4.0 e clique em F2 - salvar, e feche a tela do TR3Config.

Geral				
Apresentação Horário de Verão NFCe NFe MIDe Turno				
Emite NFCe	Sim 🔹			
Ambiente da NFCe	Produção 🔹			
Código modelo de documento NFCe	40			
Imprime automaticamente NFCe	Não 🔹			
Utiliza Miniimpressora	Sim 🔹			
Tipo Comunicação(COM1, COM2, LPT1, 127.0.0.1)	COM13			
Marca Miniimpressora	Bematech			
Modelo Miniimpressora	MP 4200 TH 💿			
Nome Miniimpressora	MP-4200 TH 💿			
Mensagem Fixa na NFCe	Quer ganhar um cookie gratis'			
Mensagem Fixa na NFCe	Acesse falecomsubway.com			
Mensagem Fixa na NFCe	Subway			
Mensagem Fixa na NFCe				
Mensagem Fixa na NFCe				
Versão do layout	4.0 🗘			
Nro casas decimas na impressão DANFE(Não SAT) 0				
Caminho da Logomarca para impressão no Danfe				
	· · · ·			
Valor máximo venda consumidor sem identificação	0			
exibir mensagem que o cliente dispensou CPF(nota)	Não ᅌ			



## Stá com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.