

Equipamento SAT: Contingência



Para casos em que seja necessário o uso de aparelhos SAT em contingência, é necessário que o usuário efetue a troca dos equipamentos e acesse *Empresa > Parâmetro Globais > POS > Estações POS > Link "Cadastrar"* e atualize os dados correspondentes ao bloco "SAT" informando o novo número de série (realizando o cadastro de Série Própria disponível em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Série Própria), código de ativação, fabricante e marcando a opção "Aparelho SAT conectado nesta estação?".

SAT

Série: ✖

Código de ativação:

Fabricante Equipamento: Aparelho SAT conectado nesta estação?

Informações sobre o novo aparelho SAT

Além disso, também é necessário alterar as configurações do MID-e, para isso acesse *Windows > Todos os aplicativos/programas > Linx Sistemas > Configurações*.



MID-e configurações

Na tela exibida, clique no link [://localhost:8089/](http://localhost:8089/) e altere os dados correspondente ao SAT, na aba "Configurações". Os campos que devem ser modificados são: Fabricante, Modelo e Código de Ativação.

Configurações

Tipo de Emissão	SAT	Fabricante	Dimep
		Modelo	D-SAT
Caminho Backup	C:\Temp\	Intervalo (min)	20
Tamanho Pacote Json (bytes)	999999	Máximo Trans. na Fila	0
TimeOut SAT (seg)	0	Tipo de certificado	
Código Ativação SAT	Código de ativação SAT		

Aba "Configurações"

Definidos os dados desejados, após salvar as alterações é preciso que uma sincronização no POS seja realizada para aplicar as modificações.



Dica

Após as alterações é possível realizar um teste de comunicação do aparelho através da aba "Funções SAT" no painel do MID-e.