MID-e | Configurações no Linx POS Manager

CONCEITO

No Linx POS Manager, módulo Configurações/MID-e Client, configure os campos das seções Ambiente, NFC-e (somente para ambientes que emitam também esse tipo de documento), e CF-e-SAT.

IMPORTANTE

Ressaltamos que essas informações podem ser configuradas nessa opção ou na Retaguarda, por meio do Módulo Parâmetros, **tela 014005,** de acordo com a opção da empresa usuária Linx. Na sincronização entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados serão unificados.

PASSO A PASSO

Para efetuar configurações do MID-e:

- Acesse o **Linx POS Manager**, na sequência, clique em **Configurações > MID-e**;
- Será apresentada a tela de configuração;
- Altere as marcações conforme desejar;
- Ao clicar no botão **Sair**, o sistema apresentará uma tela informando os parâmetros alterados;
- Se clicar no botão **Voltar**, as alterações **não** serão salvas;
- Caso tenha certeza das alterações, clique em **OK**.

Campo	Descrição	Tabela Campo
Tipo de Impressão	Opções de preenchimento: • Impressão completa sem exibir em tela • Exibe na tela com opção de impressão • Exibe na tela com apenas impressão completa	PARAMETROS. TIPO_IMPRESSAO_NFCE
Serviço	Selecione o tipo de serviço que será utilizado no estabelecimento. Para ambientes que utilizem ambas as soluções (SAT e NFC-e), selecione a 3ª ou 4ª opção, considerando que a escolha determinará o tipo de documento que o Linx POS tentará emitir primeiramente. O uso de uma dessas opções habilitará também a seção NFC-e, à direita da tela. Opções de preenchimento: • NFC-e: Para ambientes que emitirão apenas NFC-e; • CF-e-SAT: Para ambientes que emitirão apenas CF-e-SAT; • NFC-e / CF-e-SAT: Determina que o Linx POS tentará emitir primeiramente a NFC-e e, caso não seja possível, emitirá o CF-e-SAT; • CF-e-SAT / NFC-e: Determina que o Linx POS tentará emitir primeiramente o CF-e-SAT e, caso não seja possível, emitirá a NFC-e.	PARAMETROS. SERVICO_MIDE_CLIENT
Porta	Número da porta do IP utilizada para comunicação com o SAT.	PARAMETROS. PORTA_IP_MIDE_CLIENT
Natureza da Venda	Natureza de operação estadual de venda para uso no MID-e Client para os documentos NFC-e e CF-e-SAT.	PARAMETROS. CFOP_MIDE_VENDA

Tipo de Ambiente	Opções de preenchimento: • Homologação • Produção	PARAMETROS. IDENTIFICA_AMBIENTE_NFCE
Servidor	Nome ou IP do servidor principal do MID-e Client.	PARAMETROS. IP_MIDE_CLIENT
Versão do Layout	Versão do layout em que deverá ser gerado o XML da NFC-e.	PARAMETROS. VERSAO_LAYOUT_JSON_NFCE
Quando exibe em tela permite sair sem impressão	Quando esse campo estiver marcado, será possível não imprimir a NFC-e.	PARAMETROS. SAIR_SEM_IMPRESSAO_NFCE
Servidor de Contingência	IP a ser utilizado na comunicação com o MID-e Client de contingência, caso ocorra falha na comunicação com o IP ou hostname do MID-e Client principal. Parâmetro aplicável somente a ambientes com mais de um MID-e Client.	PARAMETROS. IP_MIDE_CLIENT_CONTIG
Série Venda	Número a partir do qual será gerado, sequencialmente, a numeração da NFC-e. Este campo será criado na loja quando da instalação do Linx POS 7.1.1 SPK 9 ou posterior, e será enviado à retaguarda na próxima atualização.	PARAMETROS. SERIE_MIDE-VENDA
Código Filial	Código Filial.	LOJA_CF_SAT_PARAMETROS. CODIGO_FILIAL
Número do Terminal	Número do Terminal.	LOJA_CF_SAT_PARAMETROS.TERMINAL
ID Equipamento SAT	Número de série do equipamento SAT (impresso na etiqueta do equipamento).	LOJA_CF_SAT_PARAMETROS. ID_EQUIPAMENTO
MID-e Client	Nome ou IP do servidor principal do MID-e Client.	LOJA_CF_SAT_PARAMETROS.IP_SERVER
MID-e Client (Contingência)	IP a ser utilizado na comunicação com o MID-e Client de contingência, caso ocorra falha na comunicação com o IP ou hostname do MID-e Client principal. Parâmetro aplicável somente a ambientes com mais de um MID-e Client.	LOJA_CF_SAT_PARAMETROS. IP_SERVER_CONT
Layout SAT	Campo preenchido automaticamente pelo sistema e bloqueado para edição.	LOJA_CF_SAT_PARAMETROS. VERSAO_LAYOUT

RESSALVAS

- A seção NFC-e só estará disponível para ambientes que indiquem, no campo **Serviço**, uma opção que utilize NFC-e.
- A seção de CF-e S@T dever ser utilizada para terminais localizados no estado de São Paulo. Ela estará disponível, quando no campo **Serviço**, uma opção que CF-e S@T. Os parâmetros aqui descritos podem ser configurados tanto no Linx POS Manager, quanto no Linx POS, com a diferença de que no primeiro será possível configurar todos os terminais da loja e, no segundo, apenas o terminal em uso.

EXEMPLO


LINXPOS
CONFIGURAÇÕES
25/05/2015 15:37, 000064 - LOJA FILIAL SWEDA.
MID-e Client
Ambiente
Tipo de Impressão
Impressão completa sem exibir em tela
Serviço
CF-e SAT / NFC-e
Porta
8089
Natureza Venda
5.101
OBS.: A emissão da NFCe ou CFe SAT utilizam somente a natureza de operação estadual
NFC-e
Tipo de Ambiente
Produção
Servidor
localhost
Layout
3.10
Quando exibe em tela permite sair sem impressão.
Servidor de Contingência
OBS.: Incluir ";" quando for mais de 1 servidor.
Serie Venda
895
CF-e S@T
Parametros
Codigo Filial
Terminal
ID Equipamento S@T
Mid-e Client
Mid-e Client (Contingência)
Layout SAT
000064
002
000000050
c-111111
(nulo)
0.06