

# MID-e | Configurações no Linx POS Manager

## CONCEITO

No Linx POS Manager, módulo Configurações/MID-e Client, configure os campos das seções Ambiente, NFC-e (somente para ambientes que emitam também esse tipo de documento), e CF-e-SAT.

## IMPORTANTE

Ressaltamos que essas informações podem ser configuradas nessa opção ou na Retaguarda, por meio do Módulo Parâmetros, **tela 014005**, de acordo com a opção da empresa usuária Linx. Na sincronização entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados serão unificados.

## PASSO A PASSO

Para efetuar configurações do MID-e:

- Acesse o **Linx POS Manager**, na sequência, clique em **Configurações > MID-e**;
- Será apresentada a tela de configuração;
- Altere as marcações conforme desejar;
- Ao clicar no botão **Sair**, o sistema apresentará uma tela informando os parâmetros alterados;
- Se clicar no botão **Voltar**, as alterações **não** serão salvas;
- Caso tenha certeza das alterações, clique em **OK**.

Campo	Descrição	Tabela Campo
<b>Tipo de Impressão</b>	Opções de preenchimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Impressão completa sem exibir em tela</li><li>• Exibe na tela com opção de impressão</li><li>• Exibe na tela com apenas impressão completa</li></ul>	PARAMETROS.TIPO_IMPRESSAO_NFCE
<b>Serviço</b>	Selecione o tipo de serviço que será utilizado no estabelecimento. Para ambientes que utilizem ambas as soluções (SAT e NFC-e), selecione a 3ª ou 4ª opção, considerando que a escolha determinará o tipo de documento que o Linx POS tentará emitir primeiramente. O uso de uma dessas opções habilitará também a seção NFC-e, à direita da tela.  Opções de preenchimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• NFC-e: Para ambientes que emitirão apenas NFC-e;</li><li>• CF-e-SAT: Para ambientes que emitirão apenas CF-e-SAT;</li><li>• NFC-e / CF-e-SAT: Determina que o Linx POS tentará emitir primeiramente a NFC-e e, caso não seja possível, emitirá o CF-e-SAT;</li><li>• CF-e-SAT / NFC-e: Determina que o Linx POS tentará emitir primeiramente o CF-e-SAT e, caso não seja possível, emitirá a NFC-e.</li></ul>	PARAMETROS.SERVICO_MIDE_CLIENT
<b>Porta</b>	Número da porta do IP utilizada para comunicação com o SAT.	PARAMETROS.PORTA_IP_MIDE_CLIENT
<b>Natureza da Venda</b>	Natureza de operação estadual de venda para uso no MID-e Client para os documentos NFC-e e CF-e-SAT.	PARAMETROS.CFOP_MIDE_VENDA

<b>Tipo de Ambiente</b>	Opções de preenchimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologação</li> <li>• Produção</li> </ul>	PARAMETROS. IDENTIFICA_AMBIENT E_NFCE
<b>Servidor</b>	Nome ou IP do servidor principal do MID-e Client.	PARAMETROS. IP_MIDE_CLIENT
<b>Versão do Layout</b>	Versão do layout em que deverá ser gerado o XML da NFC-e.	PARAMETROS. VERSAO_LAYOUT_JS ON_NFCE
<b>Quando exibe em tela permite sair sem impressão</b>	Quando esse campo estiver marcado, será possível não imprimir a NFC-e.	PARAMETROS. SAIR_SEM_IMPRESS AO_NFCE
<b>Servidor de Contingência</b>	IP a ser utilizado na comunicação com o MID-e Client de contingência, caso ocorra falha na comunicação com o IP ou hostname do MID-e Client principal. Parâmetr o aplicável somente a ambientes com mais de um MID-e Client.	PARAMETROS. IP_MIDE_CLIENT_CO NTIG
<b>Série Venda</b>	Número a partir do qual será gerado, sequencialmente, a numeração da NFC-e. Este campo será criado na loja quando da instalação do Linx POS 7.1.1 SPK 9 ou posterior, e será enviado à retaguarda na próxima atualização.	PARAMETROS. SERIE_MIDE-VENDA
<b>Código Filial</b>	Código Filial.	LOJA_CF_SAT_PARA METROS. CODIGO_FILIAL
<b>Número do Terminal</b>	Número do Terminal.	LOJA_CF_SAT_PARA METROS.TERMINAL
<b>ID Equipamento SAT</b>	Número de série do equipamento SAT (impresso na etiqueta do equipamento).	LOJA_CF_SAT_PARA METROS. ID_EQUIPAMENTO
<b>MID-e Client</b>	Nome ou IP do servidor principal do MID-e Client.	LOJA_CF_SAT_PARA METROS.IP_SERVER
<b>MID-e Client (Contingência)</b>	IP a ser utilizado na comunicação com o MID-e Client de contingência, caso ocorra falha na comunicação com o IP ou hostname do MID-e Client principal. Parâmetr o aplicável somente a ambientes com mais de um MID-e Client.	LOJA_CF_SAT_PARA METROS. IP_SERVER_CONT
<b>Layout SAT</b>	Campo preenchido automaticamente pelo sistema e bloqueado para edição.	LOJA_CF_SAT_PARA METROS. VERSAO_LAYOUT

## RESSALVAS


- A seção NFC-e só estará disponível para ambientes que indiquem, no campo **Serviço**, uma opção que utilize NFC-e.
- A seção de CF-e S@T deve ser utilizada para terminais localizados no estado de São Paulo. Ela estará disponível, quando no campo **Serviço**, uma opção que CF-e S@T. Os parâmetros aqui descritos podem ser configurados tanto no Linx POS Manager, quanto no Linx POS, com a diferença de que no primeiro será possível configurar todos os terminais da loja e, no segundo, apenas o terminal em uso.

## EXEMPLO

LINXPOS

CONFIGURAÇÕES

25/05/2015 15:37, 000064 - LOJA FILIAL SWEDA. ? ⓘ

MID-e Client

Ambiente

Tipo de Impressão

Impressão completa sem exibir em tela

Serviço

CF-e SAT / NFC-e

Porta

8089

Natureza Venda

5.101

OBS.: A emissão da NFCe ou CF-e SAT utilizam somente a natureza de operação estadual

NFC-e

Tipo de Ambiente

Produção

Servidor

localhost

Layout

3.10

☐ Quando exibe em tela permite sair sem impressão.

Servidor de Contingência

OBS.: Incluir ";" quando for mais de 1 servidor.

Serie Venda

895

CF-e S@T

Parametros

+

-

Codigo Filial	Terminal	ID Equipamento S@T	Mid-e Client	Mid-e Client (Contingência)	Layout SAT
000064	002	000000050 c-111111	(nulo)		0.06