## **#DicaLinx Big - Configurador de Caixa - MF-e Ceará**

#Dica	DicaLinx Big - Configurador de Caixa - MF-e Ceará					
0	Para maiores informações acesse o link abaixo:					
	Second Assista ao vídeo DicaLinx para saber sobre o Configurador de Caixa MF-e Ceará					
	#DicaLinx Big - Configurador de Caixa - MF-e Ceará					
	Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.5.0 e será aplicada apenas para o Estado do Ceará.					
	Configurações no Linx Big Farma					

		~ ~	o ~		
Doro utilizar o contigurador do caivo ML o Cooro coro	produce realizer elaumos	contiguirogogo no monu	Continuiranance - Liliaic		a incira ac dadac na aamna ML a
Fala ullizar u culliuulauur ue caixa - IVIF-e Ceara Sera	DIECISU TEAIIZAT AIUUTTAS		CUIIIUUIALUES > FIIIAIS	> UF"E"JAI	
	p				

O Código de ativação será informado na compra do aparelho MF-e.

M Verifique com a SEFAZ se na data que for incluir essa configuração a chave de acesso utilizada será uma chave padrão ou se deverá ser utilizado uma chave própria para o estabelecimento.

	~										1.32	 0			-
Cadastro e Configu	iraçoes o								-	-		0		9	4
Grade	CF-e-SAT														
Dados da Filial	Ativação S	AT:													
Cartoes e Convenios	Assinatura	de Vinculaçã	io												
Contas a Pagar	1 Est	a configuracá	ão foi mov	vida para o	aplicativo "	Configurador	de Caixa"								
Controle de Validade	•														
Convênio	Configuraç	ões CF-e-SAT	г												
Cupom Fiscal	UF perm	ite o extrato (	CF-e sem	imprimir o o	detalhe da v	venda									
Devolução Fornec.	✓ Imprimir	QRCode no E	extrato de	CF-e-SAT	(Deve ser (	definido de ac	ordo com	a legislação estadual)							
EFD	✓ Imprimir	documento v	inculado r	na reimpres	ssão do ext	trato CF-e									
Entradas	Utilizar s	somente o CP	F/CNPJ do	o cliente ide	entificado n	a venda para l	Nota Fisca	al Paulista							
Entregas	- Validaçõe	3													
- Fidelidade	Valor máxir	no CF-e SAT	(R\$)												
Financeiro	18.0	00,00													
Geral	Notificaçõe														
- Integrações	Turbin and G		1		Street, die 1										
Limpeza de Arquivos	EXIDIF NOTITI	caçao	dias ant	tes do certi	incado digit	alvencer									
NFC-e	Exibir notifie	cação após	i mi	iinutos sem	i comunicaç	ção com a SEF.	AZ								
NF-e	Exibir notific	cação após	i mi	inutos com	CF-e pend	ente de envio	a SEFAZ								
PBM	_														
Prem. Produtividade	MF-e														
Promoções PEC	Chave de a	acesso do Va	alidador Fi	iscal				Código de ativação MF	-е						
Sugest. de Compras	25078380	-3892-46C0	91CA-CF	F751A820	30			•••••							
I ransterências	line 1														
Vigilância Sanitéria	Usar ch	lave pádrao													
															_
Có <u>d</u> igo													Pesqui	sar (F	)
												đ	h Imprin	nir (F9	

Figura 01 - Configurações Filiais

Configurações Configurador de Caixa Abra a pasta de instalação do sistema Linx Big Farma (por padrão C:\SistemaBig) em seu computador e procure o "ConfiguradorCaixa.exe".

	🚽 🗧 İ sistemabig	Gerenciar		– 🗆 ×
Arquivo	Início Compartilhar Exibir	Ferramentas de Aplicativo		~ 🕐
$\leftarrow \rightarrow$	✓ ↑ ☐ ≪ Disco Local (C:) → sist	temabig	✓ O Pesquisa	r sistemabig
^	Nome	Data de modifica	ação Tipo	Tamanho
*	💕 ConcRede	09/06/2021 16:16	Aplicativo	2.737 KB
	🕌 ConcRede	09/06/2021 16:24	Pasta compactada	1.299 KB
1	conf_cred	12/02/2021 15:00	) Documento XML	14 KB
4	📄 conf_paf	06/07/2021 15:38	B Documento XML	1 KB
	🔊 conf_vendas	25/05/2021 17:15	Parâmetros de co	1 KB
	🛄 ConfiguradorCaixa	24/05/2021 11:15	i Aplicativo	50.261 KB
	ConfiguradorEmissaoFiscal	31/08/2018 14:23	Aplicativo	41 KB
	👗 ConfigurarAcessoSistema	12/02/2021 15:00	) Aplicativo	7.733 KB
	ConfigurarImpFiscal	31/08/2018 14:23	Aplicativo	41 KB
	🤓 ConfigurarSistemaBIG	21/05/2021 16:48	8 Aplicativo	4.766 KB
	🕻 ConfVendas	16/02/2021 16:01	Aplicativo	388 KB
	connection.conf	21/06/2021 08:10	Arquivo CONF	1 KB
-	👹 ControleEntrega	31/08/2018 14:24	Aplicativo	396 KB
	Controls.dll	12/02/2021 15:01	Extensão de aplica	. 17 KB
4	CONVECF.dll	31/08/2018 14:23	Extensão de aplica	. 956 KB
1	CONVECF95.dll	31/08/2018 14:23	Extensão de aplica	. 956 KB
	CONVECF98.dll	31/08/2018 14:23	Extensão de aplica	. 956 KB
	😼 Crypt	16/02/2021 10:49	Aplicativo	648 KB
	CustomIPTransport230.bpl	12/02/2021 15:00	) Arquivo BPL	213 KB
<b>~ ~</b>	📄 cxDataD7.bpl	20/11/2019 09:58	Arquivo BPL	455 KB 🗸 🗸
471 itens	1 item selecionado 49,0 MB			

Figura 02 - Configurador de Caixa

() A senha de acesso deverá ser verificada com o suporte Linx.

Feito isso, abrirá a tela para escolher se quer alterar um caixa já existente ou se irá configurar um novo.

Selecione a opção "Alterar configuração do caixa atual".

Configuração de Caixa - Sistema Linx BIG —							
<sub>Li∩x</sub> <sup>∡</sup> Configuração	de Caixa - Sistema Linx BIG						
<ul> <li>Início</li> <li>Número do Caixa</li> <li>Modo de Operação</li> </ul>	Bem-vindo, defina qual a configuração desejada: Selecione:						
	◯ Configurar um novo caixa						
	Alterar configuração do caixa atual						
		Avan	çar >>				

Figura 03 - Configuração de Caixa

Configuração de Caixa - Sistem	de Caiva - Sistema Linx BIC	-
Início Número do Caixa Modo de Operação	Defina o número do caixa Caixa nº 5 - (Já possui um MFe conectado)	
		<< Voltar Avançar >>
a 04 - Número do Caixa á a tela para escolher qual o modo	de operação fiscal do caixa.	

🛄 Configuração de Caixa - Sistem	a Linx BIG —	□ ×	
<sub>Li∩x</sub> ≭ Configuração	de Caixa - Sistema Linx BIG		
Início Número do Caixa Modo de Operação	Selecione o modo de operação fiscal do caixa: O ECF - Emissor de Cupom Fiscal O NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica O CF-e-SAT - Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor Image: MFE - Módulo Fiscal Eletrônico		
Figura 05 - Modo Operação	<< Voltar	Avançar >>	
Abrirá a tela para inserir o caminho da	pasta Input (pasta que salvará o primeiro arquivo- entrada) e Output (pasta que receberá o ar	quivo já processa	do - saída), escolha as pastas $\Theta$ clicando no botão

i∩x <sup>▲</sup> Configuraçao	de Caixa - Sistema Linx BIG
Início	Pastas Input e Output para troca de arquivos
Número do Caixa	Caminho da pasta Input
Modo de Operação	C:\Integrador\Input
Comunicação Integrador	Caminho da pasta Output
Detectar / Cadastrar MFe	C:\Integrador\Output
Associação de POS Impressora MFe Conclusão	Atenção Certifique-se de que o Integrador Fiscal está configurado para utilizar exatamente essas mesmas pastas. Essa verificação pode ser feita nos campos Caminho da Pasta INPUT e Caminho da Pasta OUTPUT da seção Pastas: Input e Output - SERVIDOR. Para acessá-los, clique no botão Big Farma dentro do Integrador Fiscal.
	Timeout Tempo de espera de resposta do Integrador Fiscal 35 戻 segundos. Usar tempo de resposta padrão

Figura 06 - Comunicação Integrador

O tempo de espera é para definir quantos segundos o sistema Linx Big Farma irá procurar alguma informação no integrador fiscal.



Abrirá a tela para escolher o modelo do MF-e e inserir a pasta que deseja salvar uma cópia de segurança dos arquivos 😶 clicando no botão 🛄

Configuração de Caixa - Sister	na Linx BIG — 🗆 🗙
<sub>∖x</sub> ≭ Configuração	o de Caixa - Sistema Linx BIG
Início Número do Caixa	Selecione o modelo do MFE e as configurações de ativação
Modo de Operação Comunicação Integrador	Modelo do MF-e
Detectar / Cadastrar MFe Associação de POS	Pasta para salvar os arquivos de cópia de segurança Detectar dados MFE
Impressora MFe Conclusão	
	<< Voltar Avançar >>
a 07 - Detectar/Cadastrar MF-e	
Clique no botão	

🔛 Configuração de Caixa - Sister	ma Linx BIG					_		×	
<sub>Li∩x</sub> ≭ Configuração de Caixa - Sistema Linx BIG									
<ul> <li>Início</li> <li>Selecione o modelo do MFE e a</li> <li>Número do Caixa</li> <li>Modo de Operação</li> <li>Comunicação Integrador</li> <li>Detectar / Cadastrar MFe</li> <li>Associação de POS</li> <li>Impressora MFe</li> <li>Conclusão</li> <li>Detectar dados MFE</li> <li>Dados do Hardware MF-e:</li> <li>Número de Série:</li> </ul>			es configurações de Pasta para salvar os	ativação s arquivos de cópia o	de segui CNPJ:	rança	136		
	Razão Social: Nome Fantasia: Logradouro: Número: Município:	TANCA INF DANCA RUA MARE 106 RESIDENT	Complemento:		IE: IM: Bairro: CEP: UF:		Avan		

Figura 08 - Cadastrando o MF-e

()

O campo "Assinatura de Vinculação" será preenchido manualmente desde que seja a primeira vez a ser cadastrado o aparelho, caso ele já tenha sido vinculado alguma vez ao sistema este campo já virá preenchido.

## Detectar dados MFE...

Ao elicar no botão Ao Clicar no botão Detectar dados MFE.... o mesmo irá realizar a conexão com o aparelho de MF-e, conseguindo essa comunicação ele verificará se o aparelho já foi vinculado ao sistema, caso seja o primeiro contato ele pedirá para os dados serem inseridos manualmente, no caso de já ter sido vinculado o sistema preencherá automaticamente os dados para a ativação.



Esta mensagem significa que o código de ativação do aparelho não é o mesmo que o código de ativação inserido nas configurações do Linx Big Farma (Figura 01).

Para que o mesmo tenha a comunicação realizada será preciso inserir o código atual do MF-e do aparelho e mudar para o mesmo código que foi inserido nas configurações do Linx Big Farma (*Figura 01*).

Após insira a maquineta que deseja associar ao MF-e.

Configuração de Caixa - Sister	ma Linx BIG ·	-		×				
<sub>Li∩x</sub> ≭ Configuração	o de Caixa - Sistema Linx BIG							
Início								
Numero do Catxa Modo de Operação Comunicação Integrador	Para fazer isso, selecione o POS no campo abaixo e clique no botão Associar. Se o POS que você deseja associar não estiver disponível para seleção, talvez ele já tenha sido associado a outro caixa. Você pode fazer essa verificação em <u>Configurações &gt; Cadastro de POS (Maquineta)</u> .							
Detectar / Cadastrar MFe Associação de POS	Os POS associados a este caixa terão prioridade de exibição para seleção na hora que meio de pagamento de Cartão de Crédito ou de Débito for finalizada utilizando tal equipa	e uma v mento.	enda co	m				
Impressora MFe Conclusão	POS (Maquineta) POS associados	~	Asso	ciar				
	Descrição Número de sér	ie						
	Desassociar							
<< Voltar Avança								

Figura 10 - Associação de POS

Escolha o tipo de impressora que deseia e	• $\Theta_{em}$	Avançar (F3)
Escolita o tipo de impressora que deseja e		

🔛 Configuração de Caixa - Sister	na Linx BIG — 🗌	×
<sub>Li∩x</sub> ≭ Configuração	o de Caixa - Sistema Linx BIG	
Início Número do Caixa Modo de Operação Comunicação Integrador Detectar / Cadastrar MFe Associação de POS	Selecione a impressora que será utilizada para a impressão do %s Tipo de Impressora:	
Associação de POS Impressora MFe Conclusão	Configurações: Marca da Impressora Não Fiscal Caminho/Porta Impressora: Microsoft Print to PDF V Testar Impressão Imprimir modo fita	
	<< Voltar Ava	nçar >>

Figura 11 - Impressora MF-e

Feito isso aparecerá a mensagem "Configuração Concluída com Sucesso".

Linx Configuração de Caixa - Sisten	o de Caixa - Sistema Linx BIG
Início Número do Caixa Modo de Operação Comunicação Integrador Detectar / Cadastrar MFe Associação de POS	Clique em concluir para finalizar as configurações do caixa.
Conclusão	Configuração concluída com sucesso.
	<< Voltar Concluir >>